



TX= 512,5KHZ

Q1= BS170 ou 2N7000

T1= Transformador de áudio para valvulas
Lado 80HMs para a saída da fonte de sinal

L1= 210 espiras fio 30AWG
Diâmetro da forma= 40mm(cano marrom para água, tipo cola)
Tap= 30 espiras da linha de alimentação.

CD4024	
Fator divisão	Pino
2	12
4	11
8	9
16	6
32	5
64	4
128	3

MusicTX transmissor para OM(MW), de 500 a 1600KHz	
PY2MG	Gomes
Based	AM Broadcast Ken Cornell W2IMB
Rev	ID
0	musictx
Date: 5 julho 1992	Page: 1 of 1